

F-1900 BOOSTER 12V

BOOSTER	12 V - 400 A
PEAK	1000 A
INT.	12 V - 19 Ah
m	0,6 m
	400 A
mm²	16 mm ²



265 x 270 x 110 mm
9,350 kg

Accesorios incluidos
Included accessories



400A	12V
1000A	PICO PEAK



CARACTERÍSTICAS:

- Booster 12 V
- Potencia de arranque: 400 A (1000 A pico)
- Batería interna: 12 V AGM - 19 Ah
- Para baterías de plomo-ácido.
- Cable arranque: 0,6 m de longitud y 16 mm² de sección.
- Pinzas aisladas de 400 A
- Con luz LED (+150 h)
- Con protector de sobretensión.

Accesorios incluidos:

- Cargador automático (12 V - 2 A) para la batería interna.

FEATURES:

- 12V Booster.
- Starting power: 400A (1000A peak).
- Internal battery: 12V AGM - 19Ah
- For lead-acid batteries.
- Jumper cables: 0.6m long and 16mm² cross-section.
- 400A insulated clamps.
- With LED light (+150 hours)
- With surge protection.

Included accessories:

- Automatic charger (12V - 2A) for the internal battery.